



## Specificaties Philips SOX 180W BY22d (MASTER)

[Bekijk product](#)

### Algemene informatie

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Artikelnummer              | 156528               |
| EAN                        | 8711500179814        |
| Merk                       | Philips              |
| Fabrikantnaam              | SOX 180W BY22d 1SL/6 |
| Aantal in omdoos           | 6                    |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar               |
| Energielabel               | C                    |
| Energielabel oud           | A                    |
| Levensduur (uur)           | 18000                |

### Technische Informatie

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Techniek            | Gasontladingslamp  |
| Watt                | 180                |
| Dimbaar             | Niet Dimbaar       |
| Lampvoet (fitting)  | BY22d              |
| Kleurcode           | 218 Zeer Warm Wit  |
| Lichtkleur (Kelvin) | 1800 Zeer Warm Wit |
| Kleurweergave (Ra)  | 20-29              |
| Lichtkleur          | Wit                |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur       |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 32000       |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 177.8       |
| Lampafwerking                | Helder      |
| Voorschakelapparaat Benodigd | Ja          |
| Type product                 | SOX / SOX-E |
| Sensortype                   | Geen sensor |

## Lamp Informatie

|               |     |
|---------------|-----|
| Product Serie | SOX |
|---------------|-----|

## Afmetingen

|               |          |
|---------------|----------|
| Lengte (mm)   | 1120     |
| Hoogte (mm)   | 1120     |
| Diameter (mm) | 66       |
| Vorm          | Buislamp |

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

