



Specificaties Noxion LED Breedstraler Beamy G2 Zwart 30W 2700lm 120D - 840 Koel Wit | IP65 - Bewegingssensor - Symmetrisch

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|---|
| Artikelnummer | 239567 |
| EAN | 8719157015967 |
| Merk | Noxion |
| Fabrikantnaam | Noxion LED Floodlight Beamy V2.0 30W 4000K Sensor |
| Lampdirect All-in garantie | 4 jaar |
| Levensduur (uur) | 25000 |

Technische Informatie

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Niet Dimbaar |
| Kleurcode | 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 90 |
| Gradenbundel (graden) | 120 |
| Powerfactor | >0.90 |
| Type product | LED Breedstralers |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage | Opbouwmontage |
| Optische Afdekking | Glas |
| Lichtdistributie | Symmetrisch |
| IP-Waarde | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK07 - 2 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot + 40 |
| Kleur Armatuur | Zwart |
| Behuizing | Polycarbonaat |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Product Serie | Beamy |

Afmetingen

| | |
|--------------|-----|
| Lengte (mm) | 174 |
| Breedte (mm) | 207 |
| Hoogte (mm) | 69 |

Sensor Informatie

| | |
|------------|------------------------------------|
| Sensortype | Bewegingssensor, Schemerschakelaar |
|------------|------------------------------------|

Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



Offerte op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



Gemakkelijk retourneren

